Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet blanc

REF. 6 006 99 | DOOXIE | LEGRAND

dooxie, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prêt-à-Poser dooxie : créer un va-et-vient avec micromodule - Blanc
- Composition :
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230VA jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED
- 2 commandes sans fils d'éclairage livrées avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec plaques blanches et adhésifs pour fixation sur tous supports
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo, vendues séparément
- Blanc

Avantages

- Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix
- Une fois installées au mur, les commandes sans fils disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser tout-en-un s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante : câbler le micromodule d'éclairage dans un plafonnier et commandez-le avec vos commandes sans fils d'éclairage

Les + utilisation

Permet de commander un éclairage de tout type (LEDs, fluo, halogène, incandescence) depuis 2 points de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur uniquement

Les éléments du kit doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque

entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme complet avec plaque
Modèle	Relais
Type de charge	Universel et LED
Commande auxiliaire possible	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Non
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Oui
Commande radio possible	Oui
Commande infrarouge possible	Non
Mode de pose	Autre
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Tension nominale	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Calibre/courant nominal assigné (In)	1.3 A
Puissance de commutation	0-300 W
Nombre de canaux	1
Type de fixation	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Classe de protection (IP)	IP41
Temperature d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Temperature de stockage	0-45 °C
Consommation en veille	0.1 mA
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de connexion	Borne à vis
Nombre de bornes	5
Capacité des bornes	0.75-2.5 mm²
Section de câble	0.75-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Code CEI (Pack1)	CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1	2
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications	▪ App Store ▪ Google Play Store
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Oui
Programmable	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Connectable par box Internet	Oui
Assistants vocaux compatibles	▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri
Nom de l'application	Home + Control
Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
EAN/Gencode	3414971044289