



Bouton tournant lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions droite rappel au centre 45°

REF. 0 240 56

LEGRAND

36,05 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boutons tournants

Manette IP 69

- Noir

Caractéristiques générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

Equipées d'une bague de serrage

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	3	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Sans halogène	Oui	A rappel	Oui
Type de lentille	rond	Avec bague frontale	Oui
Diamètre de trou	22.5 mm	Matériau de la bague frontale	plastique
Couleur de la calotte du voyant lumineux	clair	Couleur de bague frontale	chrome
Adapté à l'éclairage	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C	Finition de l'élément d'actionnement	manette
Résistance aux chocs (IK)	IK05	Couleur de l'élément d'actionnement	noir
		Classe de protection (IP), face avant	IP66

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.