



Clavier codé Tercode 2050N Argent avec emplacement Vigik®

REF. 005311

428,50€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	4.001 dm ³
Poids	1212 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Tercode 2050 N

- Face avant en aluminium 4 mm. Touches métalliques rétro-éclairées
- Pose encastrée (boîte d'encastrement compacte permettant de se loger dans la plupart des anciennes boîtes des claviers existants) ou en saillie
- 100 codes. 1 relais. Programmation directe par le clavier, protégée par un code maître interchangeable
- Bouton-poussoir spécial pour commande de serrure (couplée à une horloge). Possibilité d'intégrer une électro-serrure T25 ou un lecteur Vigik. Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données
- Alimentation : 12 ou 24 Vcc ou ca. Consommation :
 - en veille : 10 mA
 - maxi : 140 mA en cc / 230 mA en ca
- Dim. clavier sans emplacement Vigik :
 - Façade : 200 x 120 x 4 mm
 - Encastrement : 149 x 75 x 40 mm
- Dim. clavier avec emplacement Vigik :
 - Façade : 270 x 120 x 4 mm
 - Encastrement : 219 x 75 x 40 mm
- 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
- Indice de protection : IP 54. Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C. Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil)
- Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF. Temporisation de 1 à 99 secondes. Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5 A - 24 V
- Argent
- avec emplacement Vigik®

Caractéristiques Générales

Claviers codés - Tercode 2050 N

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

