

**Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge Ø54 - avec couvercle jaune**

REF. 0 242 18

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation**

- Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
- IP66 - Couvercle jaune
- Equipée de tête et de bloc de contact
- Coup de poing rouge Ø54 avec visualisation de l'état + contact NF
- Arrêt d'urgence conforme à la norme ISO 13850

**Information sur la gamme**

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type de déverrouillage déverrouillage par traction

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1

Classe de protection (IP) IP66

Type de montage montage en saillie

Avec éclairage Non

Diamètre de trou 22.5 mm

Type de raccordement du circuit auxiliaire raccordement à vis

Diamètre du bouchon 54 mm