



Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module

REF. 0 047 44

LEGRAND

322,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée

- Relais multifonctions - 1 module
- Fonctions disponibles :
 - retardé à la fermeture
 - retardé à l'ouverture
 - retardé à la fermeture/ouverture
 - temporisateur à la fermeture
 - temporisateur et contact de passage
 - temporisé à la mise sous tension
 - clignotant (départ ouvert)
 - totalisateur retardé à la fermeture
 - totalisateur temporisé à la mise sous tension
- Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
- Sortie : 8A - 250VA - $\mu \cos \phi = 1$ par contact à inverseur

Les + utilisation

Permet de mettre sous tension une charge pour de multiples applications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'actionnement Analogique avec fonctions multiples		Nombre de commutateurs	1
Fonction	Multifonction	Tension de commande 1	12-230 V
1ère unité de plage temporelle	Secondes/heures	Type de tension de commande 1	AC/DC
1ère plage temporelle	0.1-360000	Fréquence de tension de commande 1	50-60 Hz
Type de montage	Rail DIN	Tension d'alimentation	250-250 V
Largeur dans les unités de partition	1	Type de tension d'alimentation	AC
Hauteur d'encastrement	70 mm	Courant de commutation nominal à 250 V CA	8 A
		EAN/Gencode	4010957047443

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.