

Actionneur variateur modulaire MyHOME_Up pour ballast 1V à 10V 4 sorties - 10 modules

REF. 0 026 12

MY HOME

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

- Actionneur variateur BUS pour ballast
- 4 sorties 1000VA maximum par sortie
- Pour ballast 1V à 10V
- 10 modules DIN

Avantages

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Module de bus amovible	Non
		Entrée de poste auxiliaire	Non
Système de bus KNX	Non	Commande sur site/commande manuelle	Oui
Système de bus KNX-radio	Non	Avec affichage LED	Oui
Système de bus radio	Non	Nombre de sorties	4
Système de bus LON	Non	Puissance de sortie	1000 W
Système de bus Powernet	Non	Type de charge	universel
Autres systèmes de bus	autre	Courant de commande max.	200 mA
Radio bidirectionnelle	Non	Tension	100 - 240 V
Modèle	module de commande	Fonctionnement en parallèle possible	Non
Type de montage	autre	Fréquence	50 - 60 Hz
Largeur dans les unités de partition	10	Classe de protection (IP)	IP20
Couplage au bus inclus	Oui		