



## Disjoncteur magnétique seul DX<sup>3</sup>-M 50kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 2,5A - 4,5 modules

REF. 4 102 47

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tripolaires 400 V~

Pour câblage traditionnel

Vis/vis

In : 2,5 A

Nombre de modules : 4,5

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> MA - 50 kA magnétique seul - protection des départs

Pouvoir de coupure :

50 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Reçoivent les auxiliaires

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

S'associent aux blocs différentiels adaptables

Magnétique réglé entre 12 et 14 In

##### Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX<sup>3</sup> répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX<sup>3</sup> STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX<sup>3</sup> est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.