



## Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt PR21 - 2P - 2 contacts - fixation par vis sur porte

REF. 0 274 11

LEGRAND

64,43 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Commutateur à cames interrupteur marche/arrêt
- 2 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 2 contacts
- Contact à ouverture positive et double coupure des pôles - Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
- IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

### Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

### Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Finition du commutateur</b>	contacteur/disjoncteur	<b>Type de construction de l'appareil</b>	appareil encastré
<b>Nombre de pôles</b>	2	<b>Adapté à une fixation sur sol</b>	Non
<b>Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA</b>	690 V	<b>Adapté à une fixation frontale</b>	Oui
<b>Courant permanent nominal Iu</b>	25 A	<b>Appareil complet dans un boîtier</b>	Non
<b>Nombre de positions de commutation</b>	2	<b>Finition de l'élément d'actionnement</b>	manette / levier
<b>Avec position 0</b>	Oui	<b>Taille du panneau frontal</b>	48x48 mm
<b>Avec retour automatique à la position 0</b>	Non	<b>Classe de protection (IP), face avant</b>	IP40

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*