



# Contacteur de puissance CX³ commande manuelle bobine 24V~ - 2P 400V~ - 63A - contact 4F - 2 modules

REF. 4 125 19 CX<sup>3</sup> LEGRAND

CX³, contacteur de puissance modulaire, avec commande manuelle, permettant la commande à distance d'une charge par un interrupteur

#### **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ avec commande manuelle bobine 24V~
- Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Intensité maximum : 63A Contact 4F 3 modules
- Reçoit les auxiliaires pour contacteurs CX3
- Conforme à la norme NF EN 61095

#### Les + utilisation

Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement référence 406302 - Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

### Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension de fonctionnement normale	400-400 V		
Courant de fonctionnement nominal	63 A	Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1700 VA
Tension d'actionnement assignée	20-26 V	Curseur pour commutation manuelle	Oui
Type de tension de fonctionnement	AC	Largeur en nombre de modules	3
Type de tension d'actionnement	AC	Profondeur d'encastrement	44 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	4	Produits auxiliaires associables	Oui
Charge max. de lampe à		Classe de protection (IP)	IP2X
incandescence	8000 W	Largeur	68 mm
Charge max. de lampe fluorescente	4700 VA	Hauteur	94 mm
Charge max. de lampe		Profondeur	53.4 mm
fluorescente (circuit Duo)	5000 VA	EAN/Gencode	3245064125192